

RREGULLORE DHE METODOLOGJIA PËR LLOGARITJEN DHE VENDOSJEN E DËMIT EKONOMIK TË SHKAKTUAR NGA NDËRHYRJET E PALIGJSHME NË SISTEMIN E MATJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

PJESA E PARE

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Qëllimi i Rregullores

Qëllimi i kësaj rregullore është të përcaktojë metodologjinë për llogaritjen e demit ekonomik që i shkaktohet Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) nga ndërhyrjet e paligjshme në sistemin e matjes dhe rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga përdoruesit e rrjetit të lidhur në sistemin e shpërndarjes si dhe procedurave që ndiqen nga OSSH-ja për konstatimin dhe vendosjen e demit ekonomik, e cila do të mundësojë minimizimin e humbjeve jo-teknike në rrjetin shpërndarës të energjisë elektrike.

NENI 2

Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje, është për llogaritja e demit ekonomik të shkaktuar Operatorit të sistemit të shpërndarjes nga:

1. ndërhyrjet e paligjshme në sistemin e matjes në boks individual, të cilat shmangin evidentimin e sasise reale të energjisë elektrike të konsumuar prej tyre, nga përdoruesit e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike.
2. lidhja me një linjë të dytë furnizimi nga rrjeti, të paautorizuar nga OSSH të bërë nga një përdorues që ka një kontratë lidhjeje me OSSH-në.
3. rilidhja e paautorizuar e çdo përdoruesi të rrjetit, furnizimi i të cilit është ndërprerë nga OSSH me kërkesë të përdoruesit/furnizuesit apo me iniciativë të OSSH.

NENI 3

Baza ligjore

Kjo rregullore dhe metodologji është hartuar dhe miratohet në përputhje me:

- Nenin 77, pika 9 e ligjit nr.43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar;
- Pikën II.8 dhe II.9 të Kodit të Matjes.

NENI 4

Përkufizime

Te gjitha termat e tjere te perdorur ne kete rregullore do te kene kuptimet e meposhtme:

“Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” ose **“OSSH”** është një person juridik, përgjegjës për operimin e sigurt, të besueshëm dhe të efektshëm të rrjetit të shpërndarjes, duke siguruar mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit të shpërndarjes, të shtrirë në një zonë të caktuar dhe, kur është e aplikueshme, lidhjet e tij me sisteme të tjera për të siguruar aftësi afatgjatë të sistemit për të përmbushur kërkesat e arsyeshme për shpërndarjen e energjisë, në harmoni me mjedisin dhe efikasitetin e energjisë.

“Përdoruesit e rrjetit” janë personat fizikë ose juridikë, të cilët i furnizon ose furnizohen me energji elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes

“Rrjeti I shpërndarjes së energjisë elektrike” përfshin zbarat, pajisjet kyçese/çkyçese dhe transformatorët në nënstationet 110/35/20/10 kV, si dhe të gjithë elementet në nivel tensioni me të ulët se 110 kV në pronesi të OSSH.

“Sistemi i Matjes” kupton termet e paisjeve të matjes: matesin, automatën, transformatorët e matjes, mbrojtjen e matesit dhe izolatorët, qarqet dhe paisjet e ruajtjes të të dhenave, paisjet e transmetimit dhe komunikimit të të dhenave dhe lidhjet e nevojshme kabllorë të cilat janë pjesë e paisjeve të matjeve të Energjisë Elektrike aktive dhe Energjisë Elektrike reaktive në objekt.

“Boks individual” kupton kutinë që mbron matesin nga lageshtira, papastërtia, fushat elektromagnetike, goditjet fizike, i siguruar me dryn dhe/ose i vulosur, me qellim që të mos lejojë ndërhyrjet e paautorizuara.

“Kufijet e Pronesise” do të thotë Pika ose pikat në të cilat energjia elektrike terhiqet ose injektohet ndërmjet Sistemit të Shpërndarjes dhe instalimit të Përdoruesit të cilat përcaktohen nga OSSH-ja dhe Përdoruesi në marrëveshjen e lidhjes.

“Klient fundor” është një klient që blen energji elektrike vetëm për përdorim vetjak.

Te gjitha termat dhe përkufizimet e përdorura në këtë rregullore, të cilat janë të përcaktuara në ligjin nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, do të kene të njëjtin kuptim edhe në këtë rregullore.

PJESA E DYTE

PROCEDURA E KONSTATIMIT TË NDERHYRJEVE NË SISTEMIN E MATJES SË ENERGIJË ELEKTRIKE

NENI 5

Të drejtat dhe përgjegjësitë e OSSH

Ne perputhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e përcaktuara në ligjin nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, dhe në kushtet dhe termat e licencës për vepimtarinë e shpërndarjes të leshuar nga ERE, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka të drejtën dhe përgjegjësinë të ushtrojë kontroll për zbatimin e legjislacionit përkatës lidhur me administrimin dhe përdorimin e rrjetit të energjisë elektrike;

1. Përfaqësuesit e OSSH-së kanë të drejtën e aksesit në pronat dhe/ose banesat e shtetasve për të kontrolluar mirëfunksionimin e rrjetit të shpërndarjes dhe sistemin e matjes, në prani të përdoruesit të rrjetit.
2. OSSH, është përgjegjës për sigurimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të matjes dhe matjen në kufijte ku Përdoruesit e rrjetit janë të lidhur me Sistemin e Shpërndarjes.

NENI 6

Autorizimi i grupeve të kontrollit

Kontrolli i sistemit të matjes dhe i rrjetit të shpërndarjes me qëllim evidentimin e rasteve të ndërhyrjeve të paligjshme në rrjetin e shpërndarjes sipas përcaktimeve të nenit 2, kryhet nga grupe kontrolli të pajisur me një autorizim të posaçëm dhe nën logon e OSSH-së.

NENI 7

Ushtrimi i kontrolleve

1. OSSH ushtron kontrolle për verifikimin e sistemit të matjes dhe rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në çdo rast që ka të dhëna ose dyshime të arsyeshme për ndërhyrje të paligjshme, të tilla që mund të kenë shkaktuar apo shkaktojnë dëm ekonomik.
2. Ushtrimi i veprimtarisë së OSSH-së për kontrollin dhe verifikimin e sistemit të matjes dhe rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, sipas përcaktimeve të nenit 2 të kësaj rregulloreje, bëhet në përputhje të plotë me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë marrëdhënien e përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes me OSSH-në.

NENI 8

Dokumentimi i kontrollit

1. Në rastet e ushtrimit të kontrollit në zbatim të parashikimeve të nenit 7.1 të kësaj rregulloreje, OSSH, jo më pak se 48 orë përpara, njofton paraprakisht Furnizuesin për kontrollin që do të

ushtrohet ne sistemin e matjes së energjise elektrike të përdoruesit të rrjetit me të cilin ka një kontratë furnizuesi dhe kohen kur do te kryhet.

2. Njoftimi paraprak është i paaplikueshëm në rastet e parashikuara në pikën 2 të nenit 2 të kësaj rregulloreje.
3. Në çdo rast OSSH dokumenton nëpërmjet Proces-verbalit të konstatimit 'Tip' të miratuar nga OSSH, dëmin e konstatuar, shoqëruar me provat e shkeljes së evidentuar.
4. Në çdo rast OSSH do të realizojë marrjen e pamjeve vizive nëpërmjet kamerave/aparateve fotografikë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të dhënave personale.
5. Në rast së është e nevojshme gjatë procesit të kontrollit OSSH do të sigurojë provat laboratorike të cilat shprehen me rezultatet e verifikimit të matesit te energjise elektrike.
6. Gjatë ushtrimit të kontrollit është e domosdoshme prezenca e përdoruesit të rrjetit apo organeve ligjzbatuese.

PJESA E TRETE

METODOLOGJIA PER PERLLOGARITJEN E DEMIT EKONOMIK

NENI 9

Përlllogaritja e dëmit ekonomik

1. Dëmi ekonomik do të jetë kundërvlehtë në lekë e sasisë së energjisë elektrike e shprehur në kwh energji aktive, e kërkueshme prej OSSH ndaj Përdoruesit të rrjetit, e cila përfaqëson energjinë elektrike të konsumuar pa autorizim nga ky i fundit.
2. Llogaritja e sasisë së energjisë elektrike, e kërkueshme prej OSSH ndaj përdoruesit të rrjetit, do të bëhet bazuar në tabelën e Aneksit 1 të kësaj Rregullore.
3. Çmimi i energjisë elektrike, i cili do të shërbejë për përlllogaritjen e kundravlehtës të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, do të përcaktohet si shuma e (I) çmimit mesatar të ponderuar të energjisë elektrike për njësi kwh, të blerë për mbulimin e humbjeve në periudhën që do të faturohet dëmi ekonomik me (II) kostot e transmetimit dhe (II) kostot e rrjetit në të cilin është kyçyr përdoruesi për secilën kategori të tij.
4. Në faturën e lëshuar nga OSSH për Përdoruesin e rrjetit lidhur me dëmin ekonomik të shkaktuar, duhet të evidentohet çdo komponent që përben kundravlehtën e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

NENI 10

Faturimi dhe pagesa e dëmit ekonomik të përlogaritur

1. OSSH sigurohet që të informojë Furnizuesin dhe Përdoruesin e rrjetit në çdo rast që konstaton dëm ekonomik të shkaktuar nga një përdorues i rrjetit me të cilin furnizuesi ka një kontratë furnizimi, jo më vonë se 48 orë nga konstatimi, përpara ndermarrjes se ndonje veprimi kundrejt Përdoruesit të rrjetit.
2. OSSH lëshon faturë të posaçme të dëmit ekonomik të përlogaritur për Përdoruesin të rrjetit, jo më vonë se 7 ditë nga konstatimi, e dërgon atë në adresën e përcaktuar në marrëveshjen e lidhjes me Përdoruesin e rrjetit dhe sigurohet që t'a arkëtojë atë brenda 30 ditëve nga lëshimi i saj.
3. Përdoruesi i rrjetit do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën e demit ekonomik, jo më vonë se 30 ditë, nga data e lëshimit të faturës.
4. Në mungesë të pagesës të faturës nga Përdoruesi i Rrjetit, brenda afatit të caktuar për pagesë sipas pikës 3 të këtij neni, OSSH i lind e drejta që të bëjë ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike të Përdoruesit, pasi e ka lajmëruar me shkrim këtë të fundit dhe Furnizuesin, 48 orë përpara.

PJESA E KATERT

DISPOZITA TE TJERA

NENI 11

Ankimi

1. Çdo përdorues i rrjetit, në përputhje me parashikimet e kësaj rregulloreje si dhe legjislacionit në fuqi, ka të drejtën e ankimit në OSSH dhe/ose në ERE, në rast se kundërshton faturën e demit ekonomik të vendosur nga OSSH, ose pretendon se OSSH nuk ka ndjekur dhe zbatuar dispozitat e kësaj Rregullore.
2. OSSH ose ERE do të trajtojnë çdo ankesë të Përdoruesit brenda 7 ditësh nga paraqitja e saj, në përputhje me dispozitat dhe procedurat e Rregullores për trajtimin e ankesave të miratuar nga OSSH.
3. Në rastet kur OSSH nuk i kthen përgjigje për ankesën Përdoruesit të rrjetit brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, apo nëse Përdoruesi nuk është dakord me përgjigjen e dhënë prej OSSH, atij i lind e drejta të paraqesë gjithashtu një ankesë pranë ERE- s, sipas procedurave të përcaktuara në Rregulloret përkatëse të ERE-s.
4. Ankesa në ERE mund të paraqitet jo më vonë se 1 muaj pas marrjes dijeni nga përdoruesi i rrjetit të përgjigjës së trajtimit të ankesës nga OSSH në adresën e përcaktuar në marrëveshjen e lidhjes me rrjetin e shpërndarjes.
5. Në rast se pas verifikimeve të OSSH, rezulton se “dëmi ekonomik” i cili i është faturuar përdoruesit të rrjetit është në kundërshtim me përcaktimet e kësaj rregullore ose është

përlogaritur në mënyrë të pasaktë, atëherë OSSH brenda 7 ditësh nga konstatimi anullos faturën përkatëse dhe lëshon faturën e korrektuar kur është rasti.

6. Për faturat e ankimuara nga Përdoruesi i Rrjetit, nuk do të ndërpritet furnizimi me energji elektrike deri në përfundimin e shqyrtimit të ankesës për këtë faturë nga OSSH.
7. Pavarësisht dispozitave të pikes 1 të mësipërme, çdo përdorues i rrjetit mund të paraqesë një ankimim pranë gjykatës kompetente.

NENI 13

Ndryshimi i Rregullores

Kjo Rregullore është objekt rishikimi dhe ndryshimi me vendim të Bordit të ERE-s.

NENI 14

Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë pas publikimit në Fletoren Zyrtare.

ANEKS 1

Llogaritja e sasisë së energjisë elektrike, e kërkueshme prej OSSH ndaj përdoruesit të rrjetit

NR.	Lloji i matësit	Kategoria	Pinst (kW)	In e Automatit	Sasia e energjisë elektrike e llogaritur si “dëm ekonomik”	Nr. i muajve	Sasia totale e energjisë e llogaritur si “dëm ekonomik”	Çmimi i energjisë elektrike	Kundravlefta në lekë e “demit ekonomik” të shkaktuar
1	Matës 1-fazor	Familjar	1 deri 5	deri 25 A	320	6	1920		
2	Mates 3-fazor	Familjar	6 deri 40	deri 80 A	640	6	3840		
3	Mates 1-fazor	Jofamiljar	1 deri 5	deri 25 A	1200	6	7200		
4	Mates 3-fazor	Jofamiljar	6 deri 10	deri 16 A	2500	6	15000		
5	Mates 3-fazor	Jofamiljar	10 deri 20	deri 32 A	5000	6	30000		
6	Mates 3-fazor	Jofamiljar	20 deri 50	deri 80 A	12000	6	72000		
7	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 100/5A	Jofamiljar	51-74	deri 100A	17750	6	106500		
8	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 150/5A	Jofamiljar	75-99	deri 150A	23760	6	142560		
9	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 200/5A	Jofamiljar	100-124	deri 200 A	29760	6	178560		
10	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 250/5A	Jofamiljar	125-150	deri 250 A	36000	6	216000		
11	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 300/5A	Jofamiljar	151-174	deri 300 A	41760	6	250560		
12	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 400/5A	Jofamiljar	175-200	deri 400 A	48000	6	288000		
13	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 500/5A	Jofamiljar	201-225	deri 500 A	54000	6	324000		
14	Mates 3-fazor ne panel matje me TRI 600/5A	Jofamiljar	226-300	deri 600A	72000	6	432000		
15	Mates 3-fazor ne Panel Matje ne T.M.	Jofamiljar			420000	6	2520000		

